

TRANSFORMATORELEKTRONICZNY Różne moce



Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TRANSFORMATORE
Stopień ochrony	IP41

Opis produktu

	YT 50	YT 60	YT 70	YT 105	YT 150	YT 210	YT 250
Zdjęcie produktu							
Napięcie wejściowe	230 V ±10% /50 Hz	230 V ±10% /50 Hz	230 V ±10% /50 Hz	230 V ±10% /50 Hz	230 V ±10% /50 Hz	230 V ±10% /50 Hz	230 V ±10% /50 Hz
Prąd wejściowy	0,22 A dla 50 W	0,27 A dla 60 W	0,35 A dla 70 W	0,45 A dla 105 W	0,65 A dla 150 W	0,93 A dla 210 W	1,1 A dla 250 W
Zakres mocy	50 VA; 0-50 W	60 VA; 0-60 W	70 VA; 0-70 W	105 VA; 0-105 W	150 VA; 0-150 W	210 VA; 0-210 W	250 VA; 0-250 W
Napięcie wyjściowe	11,5 V maks. 4,3A	11,5 V maks. 5A	11,5 V maks. 6,5 A	11,5 V maks. 9,5 A	11,5 V maks. 13 A	11,5 V maks. 18 A	11,5 V maks. 22 A
Współczynnik mocy	> 0,99	> 0,99	> 0,99	> 0,99	> 0,99	> 0,99	> 0,99
Zakres temp. otoczenia	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C
Klasa bezpieczeństwa	—	—	II	II	II	II	II
Konstrukcja transformatora	SELV	SELV	SELV	SELV	SELV	SELV	SELV
Typ obudowy	EC 05	EC 05	EC 10	EC 10	EC 20	EC 30	EC 30
Ilość terminali wejściowych	przewód 2 x 0,5 mm ²	przewód 2 x 0,5 mm ²	2	2	4	4	4
Ilość terminali wyjściowych	2 przewody 2 x 1	2 przewody 2 x 1	2	4	6	6	6
Wymiar obudowy	71,5 x 35 x 23,45mm	71,5 x 35 x 23,45mm	118 x 36,5 x 35mm	118 x 36,5 x 35mm	175 x 54 x 33mm	175 x 54 x 38mm	175 x 54 x 38mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: 150W , 210W , 250W , 50W , 70W

Opis produktu

Transformatory dedykowane są do współpracy m.in. z niskonapięciowymi lampami halogenowymi. Pracują w pełnym zakresie mocy od 0W do wartości nominalnej i nie jest wymagane żadne minimalne obciążenie do prawidłowej pracy. Własność ta jest zapewniona przez bardzo nowoczesną metodę dopasowania obciążenia i daje dużą elastyczność użytkownikowi w rodzaju i ilości podłączanych lampek do transformatora elektronicznego. Inne transformatory elektroniczne mają zawsze określoną minimalną wartość obciążenia co narzuca użytkownikowi minimalną ilość lampek poniżej której układ przestaje prawidłowo działać.